


Befehlstasten:**Default Sounds:**

Z Sägezahn Bass
X Sägezahn Bass 2
C Sägezahn Filter 5ths
V Sägezahn Port
B Pulsweite
N Pulsweite High
M Sinus High Long
, Sinus Port
. Noise
/ Ruhe

F1 octave 3
F3 octave 2
F5 octave 1
F7 octave 0

A kurz release
S medium release
D lang release
J video on
K video when playing
L video off (reduces noise)
: volume low
; volume med
= volume high
Up/Down fifths off
Left/Right fifths on

Space Bar whammy bar
RETURN Hilfe
CTRL Gespeicherter eigener Sound



F1 normaler SID HEX editor
F7 piano overlay SID HEX editor
F3 Speichern eigener Sound

QWERTYUIOP Stimmung(-40 to +50)
Z PAL
X NTSC



ASDFGHJ set fixed filter value
V Paddle2 Off
B Paddle2 steuert "Puls weite"
N Paddle2 steuert "LFO tiefe"
M Paddle2 steuert "Pitch-Bending"
Z Filter An
X Filter Aus
C Filter Immer aus (Alle sounds)



F1 portamento schnell
F3 portamento med
F5 portamento langsam
F7 portamento aus

A kurz attack
S med attack
D lang attack
Z LFO langsam (Geschwindigkeit)
X LFO medium
C LFO schnell
V LFO schneller
B LFO Aus (Tiefe)
N LFO wenig
M LFO medium
, LFO hoch
J video mode 1
K video mode 2
L video mode 3
; Video EFX grösse Normal
: Video EFX Vollbild

Up/Down Paddle1 Aus
Left/Right Paddle1 An

Ein Pad (Paddle) Controller in "port 2" (Potentiometer 250K bis 470K), Pin 7 (+5V) und Pin 9) wird automatisch aktiviert (!) und kontrolliert den Filter..

Ein Pad (Paddle) Controller in "port 2" (Potentiometer 250K bis 470K), Pin 7 (+5V) und Pin 5 kann folgendes gesteuert werden: LFO depth, Pitch oder „Puls-Weite“.

SID HEX editor:

RUNSTOP+F1 normaler SID HEX editor. Direkt in SID Register schreiben.

0-9 und A-F zweistellige Adresse die geändert werden soll. Danach zweistelliger Wert der an der Stelle geschrieben werden soll.

Bei Verwendung des "Piano keyboard overlay", RUNSTOP+F7 die schwarzen Tasten sind dann die Zahlen 0-9 und die weissen A bis F.

Bei meinem Commodore-G hatte ein Vorwiderstand von 2,2K Seriell zum Potentiometer zur Folge, dass der Filter nie ganz zu ist, und somit nie absolute Ruhe herrscht)